

Ville de Marseille	MARINS POMPIERS SAUMATY MAINTENANCE MULTITECHNIQUE	GAMES DE MAINTENANCE	Annexe 3
Code	Libellé	Qualification	Fréquence
01	PLOMBERIE/SANITAIRES		
01 01	RESEAU EAU FROIDE		
1	Manœuvre et essais de fonctionnement, graissage des pièces en mouvement, remise en état et/ou remplacement des pièces hors d'usage.		A1
2	Contrôle d'étanchéité, réfection ou remplacement des joints hors d'usage ou en mauvais état.		A1
3	Contrôle général de la tenue de la tuyauterie et particulièrement du supportage (resserrage de la boulonnerie si nécessaire).		A1
4	Vérification de l'état de conservation des diverses protections : peinture, calorifuge, etc...Remise en état si nécessaire.		A1
5	Vérification de l'étanchéité des circuits (reprise des fuites si nécessaire).		A1
6	Vérification de l'étanchéité des presses étoupes, réfection, remise en état ou remplacement des pièces défectueuses.		A1
7	Vérification de l'état des purgeurs.		A1
8	Relevé compteur.		M1
9	Contrôle général d'entretien et de propreté du local.		M3
10	Vérification bon fonctionnement disconnecteur, réglage et remise en état si nécessaire.		M6
01 02	RESEAU EAU CHAUDE		
1	Manœuvre et essais de fonctionnement, graissage des pièces en mouvement, remise en état et/ou remplacement des pièces hors d'usage.		A1
2	Contrôle d'étanchéité, réfection ou remplacement des joints hors d'usage ou en mauvais état.		A1
3	Contrôle général de la tenue de la tuyauterie et particulièrement du supportage (resserrage de la boulonnerie si nécessaire).		A1
4	Vérification de l'état de conservation des diverses protections : peinture, calorifuge, etc...Remise en état si nécessaire.		A1
5	Vérification de l'étanchéité des circuits (reprise des fuites si nécessaire).		A1
6	Vérification de l'étanchéité des presses étoupes, réfection, remise en état ou remplacement des pièces défectueuses.		A1
7	Vérification de l'état des purgeurs.		A
01 03	RESEAU GAZ		
1	Vérification du bon fonctionnement du bouton d'arrêt d'urgence.		M1
2	Contrôle de l'étanchéité de la vanne d'arrêt.		M6
3	Relevé compteur.		A1
01 04	RESEAU ASSAINISSEMENT EP,EU,EV		
1	Visite technique garantissant un écoulement normal sur l'ensemble du réseau (voir intervention 10).		M6
2	Dans le cadre de l'intervention 01, exécution de toutes prestations nécessaires et prévues dans les interventions 03 à 12.		M6
3	Contrôle d'aspect et de bonne conservation ext. et int.Vérification d'étanchéité, réfection de tous joints si nécessaire.		M6
4	Vérification des fixations et des scellements, resserrage de la boulonnerie et remise en état si nécessaire.		M6
5	Vérification de la corrosion éventuelle des composants métalliques et exécution de retouches de peinture si nécessaire.		M6
6	Vérification de la corrosion et remise en peinture totale de toutes les pièces métalliques (suivant les règles de l'art).		M6
7	Vérification encrassement, nettoyage, décolmatage, lavage par pression si nécessaire. Évacuation des déchets de toute nature.		M6
8	Vérification pour nettoyage éventuel de l'extrémité des têtes de fourreaux apparentes.		M6
9	Contrôle pour nettoyage: grille de couverture, siphon de sol, cuvette.évacuation des déchets		M6

Ville de Marseille	MARINS POMPIERS SAUMATY MAINTENANCE MULTITECHNIQUE	GAMES DE MAINTENANCE	Annexe 3
Code	Libellé	Qualification	Fréquence
10	Dégorgement, curage et nettoyage des canalisations par procédé mécanique. Exécution suivant intervention 11.		M6
11	Recalibrage du diamètre d'écoulement initial par outil foreur et rotatif (cureur électrique "RIDGID KOLLMAN").		M6
12	Opérations de remise en état ou remplacement si nécessaire des éléments détériorés.		M6
13	Vérification du niveau des graissages, fécules et/ou hydrocarbures de la décantation et du bon écoulement vers le réseau général.		M6
14	Vérification de la tenue de l'équipement, particulièrement concernant l'étanchéité et la corrosion.		M6
15	Dans le cadre de l'entretien général, vidange, nettoyage: remise en état des "parties" ou composants défectueux ou détériorés.		M6
16	Visite technique garantissant un écoulement normal sur le réseau, y compris contrôle de fonctionnement des équipements.		M6
17	Vérification du séparateur d'hydrocarbures et du bac de récupération E.P. Exécution prestations prévues interv. 14 à 17.		M6
18	Vérification du bon fonctionnement soupapes anti-vidé, remise en état si nécessaire		M3
19	Nettoyage des crépines et avaloirs des évacuations d'eaux pluviales		M3
20	Contrôle et nettoyage clapets anti-retour, selon la réglementation en vigueur.		A1
01 06	POMPE DE RELEVAGE		
1	Vérification du bon fonctionnement		H2
2	Contrôle du système d'enclenchement		H2
3	Contrôle des clapets		M1
4	Nettoyage clapets et crépines et puisard		M3
5	Mesure de l'intensité moteur		M1
6	Contrôle de l'état des câbles		A1
7	Dépose et entretien complet de la pompe avec vérification du niveau d'huile		A1
8	Contrôle des câbles, graissage des vannes d'isolement, contrôle des clapets et resserrage des presses étoupes		A1
01 07	TRAITEMENTS D'EAU		
1	Vérification du fonctionnement des pompes doseuses.		M1
2	Vérification et réglage des cycles de régénération.		M1
3	Vérification et relevé du compteur.		M1
4	Mise en œuvre des produits de traitement des eaux (contrôle niveaux et appoint produits si nécessaire).		H1
5	Contrôle des rejets à l'égout.		M6
6	Analyse de l'eau brute et de l'eau traitée.		M1
7	Entretien et lubrification des parties mobiles.		A1
8	Vérification de l'étanchéité.		M4
9	Resserrage et réfection éventuelle des presses-étoupes.		M6
10	Manœuvre et graissage des vannes et robinets.		M6
11	Examen des manchettes témoins.		A1
12	Nettoyage/remplacement des filtres.		M6
13	Nettoyage de l'ensemble des matériels et bacs.		A1
14	Contrôle électrique.		A1
15	Vérification de la membrane pompe doseuse, remplacement si nécessaire.		M6
16	Nettoyage clapets aspiration et refoulement.		A1

Ville de Marseille	MARINS POMPIERS SAUMATY MAINTENANCE MULTITECHNIQUE	GAMES DE MAINTENANCE	Annexe 3
Code	Libellé	Qualification	Fréquence
01 08	ARROSAGE AUTOMATIQUE		
1	Vérification du bon fonctionnement générale de l'installation		M1
2	Manœuvre des vannes, vérification de l'étanchéité des presses étoupes et remise en état si nécessaire		M6
3	Dégrippage et lubrification des pièces en mouvement		M6
4	Vérification de l'étanchéité des circuits (reprise des fuites si nécessaire)		M3
5	Contrôle de l'alimentation électrique, resserrage des connexions et dépoussiérage de l'armoire électrique		A1
6	Vérification du bon fonctionnement et de l'étanchéité des électro-vannes et vannes à clapet		M3
7	Vérification de l'état et du bon fonctionnement des arroseurs et tuyères escamotables, réglage (remise en état si nécessaire)		M3
8	Vérification du programmeur (réglage si nécessaire)		M1
9	Vérification de l'état de la corrosion de l'installation (remise en peinture si nécessaire)		A1
10	Relevé compteur		M1

02	CHAUD/FROID VENTILLATION – DESENFUMAGE - RESEAU AERAIQUE		
02 01	VMC / DESENFUMAGE/RESEAU AERAIQUE		
1	Contrôle du fonctionnement général.		M6
2	Essais de déclenchement et de fonctionnement longue durée (2 heures).		M6
3	Graissage des parties mobiles, contrôle des courses et des mécanismes (réglage et remise en état si nécessaire).		M6
4	Vérification du système de verrouillage, nettoyage et réglage des contacts.		M6
5	Vérification du bon fonctionnement ouverture/fermeture en commande manuelle.		M6
6	Contrôle des fixations et nettoyage.		M6
7	Contrôle de l'étanchéité du réseau CO2.		M6
8	Remplacement de la cartouche après essais ou désenfumage.		M6
9	Contrôle de déclenchement par percussion de la cartouche CO2, remplacement des cartouches après essais.		M6
10	Contrôle du bon état et du bon fonctionnement, essais de déclenchement.		M6
11	Remplacement systématique.		M6
12	Visite trimestrielle d'une tourelle : (Interventions 2 à 6).		M3
13	Nettoyage de la volute et moteur.		A1
14	Contrôle électrique du moteur(isolement,prise d'intensité).		A1
15	Graissage des paliers et roulements.		A1
16	Resserrage de la visserie des grilles de protection.		A1
17	Détection des bruits et vibrations anormaux.		A1
18	Visite annuelle d'une bouche ou d'un diffuseur : (Interventions 8 à 9).		A1
19	Contrôle des ancrages et des fixations.		A1
20	Entretien annuel de l'ensemble d'extraction (Interventions 11 à 18).		A1
21	Vérification des joints d'étanchéité des gaines.		A1
22	Vérification de l'état général mise en peinture si nécessaire.		A1
23	Resserrage des connexions électriques.		A1
24	Entretien annuel de l'ensemble d'extraction cuisine (intervention 20 à 22).		A1
25	Nettoyage, dégraissage gaine d'extraction.		A1

Ville de Marseille	MARINS POMPIERS SAUMATY MAINTENANCE MULTITECHNIQUE	GAMES DE MAINTENANCE	Annexe 3
Code	Libellé	Qualification	Fréquence
26	Nettoyage semestriel d'une bouche ou d'un diffuseur : (Interventions 2 à 3).		M6
27	Nettoyage général.		M6
28	Contrôle des ancrages de fixation.		M6
29	Nettoyage annuel d'une bouche ou d'un diffuseur avec grande hauteur.		A1
30	Visite annuelle d'un clapet coupe feu : (Interventions 6 à 8).		A1
31	Essais de fonctionnement en manuel, Graissage des axes en partie mobiles, contrôle des courses et mécanismes.		A1
32	Contrôle de l'état et nettoyage.		A1
33	Assistance à la détection incendie pour le contrôle de déclenchement et de réarmement.		A1
02 02	PRODUCTION CHAUD		
1	Contrôle de la corrosion, remise en peinture si nécessaire.		A1
2	Ramonage chaudière et cheminée, conduits, carneaux, récupérateurs.		A1
3	Essais des sécurités, réglage si nécessaire.		M1
4	Contrôle de l'isolation, remise en état si nécessaire.		A1
5	Nettoyage extérieur et retouche de peinture jaquette et façade si nécessaire.		A1
6	Analyse O2, CO2, CO et réglage combustion.		H2
7	Contrôle et réglage si besoin du courant d'ionisation.		M3
8	Mesure pression gaz ou fioul, réglage si nécessaire.		M1
9	Contrôle, essais et réglage des sécurités de pression et soupapes.		M1
10	Nettoyage et contrôle (électrodes, gicleur, flexibles, accouplement, filtres, turbine, servo-moteur et volute brûleur, remise en état ou remplacement si nécessaire.		M3
11	Mesure pression d'air comburant, réglage si nécessaire.		M3
12	Contrôle des alimentations et tensions électriques y compris les transformateurs.		M6
13	Contrôle de l'isolement après nettoyage, remise en état si nécessaire.		M3
14	Contrôle du câblage et remise en état si nécessaire.		A1
15	Vérification et remplacement si nécessaire des organes de commande, des voyants et des lampes.		M1
16	Contrôle et nettoyage, tête de combustion, dispositif d'allumage, cellule de contrôle de flamme.		M3
17	Graissage des parties en mouvement.		M6
18	Contrôle du réfractaire, joints turbulateurs et remise en état si nécessaire.		A1
19	Contrôle du foyer et tubes, remise en état si nécessaire.		A1
20	Contrôle de la température des fumées.		M1
21	Essais de fonctionnement au gaz ou fioul.		H2
22	Vérification des électrovannes, réglage si nécessaire.		M3
23	Vérification étanchéité (portes, trappes de visites, brides, etc...) remise en état si nécessaire.		A1
24	Effectuer des chasses de désembouage.		M1
25	Vérification des plans et schémas contenus dans les armoires avec mise à jour.		A1
26	Assistance technique à l'organisme de contrôle.		A1
27	Contrôle du bon fonctionnement et réglage si nécessaire.		H2
02 03	PRODUCTION DE FROID		
1	Visite mensuelle d'un compresseur : (Interventions 2 à 10).		M1
2	Essais de sécurité (HP, BP, ANTI-GEL, HUILE, ETC.).		M1
3	Contrôle de rendement.		M1
4	Détection de bruits et vibrations anormaux.		M1
5	Resserrage visserie.		M1
6	Contrôle du niveau d'huile dans le carter.		M1

Ville de Marseille	MARINS POMPIERS SAUMATY MAINTENANCE MULTITECHNIQUE	GAMES DE MAINTENANCE	Annexe 3
Code	Libellé	Qualification	Fréquence
7	Contrôle et relevé des pressions HP, BP et températures eau entrée, sortie évaporateur et condenseur.		M1
8	Contrôle de la charge de fréon.		M1
9	Contrôle des lampes et voyants. Contrôle du compteur horaire et relevé.		M1
10	Contrôle de l'échauffement et de l'isolement du moteur.		M1
11	Visite semestrielle d'un compresseur : (Interventions 12 à 15).		M6
12	Contrôle de fuite de fréon et d'huile.		M6
13	Contrôle de l'intensité absorbée en charge.		M6
14	Contrôle de l'intensité absorbée au démarrage.		M6
15	Resserrage des connexions.		M6
16	Visite annuelle d'un compresseur : (Interventions 17 à 21).		A1
17	Nettoyage général.		A1
18	Vérification résistance carter.		A1
19	Changement d'huile et test d'acidité.		A1
20	Remplacement des filtres déshydrateurs.		A1
21	Appoint en fréon.		A1
22	Visite annuelle d'un évaporateur : (Intervention 23).		A1
23	Contrôle visuel et nettoyage.		A1
24	Visite trimestrielle d'un condenseur à air : (Interventions 25 à 29).		M3
25	Nettoyage des ailettes.		M3
26	Détection des bruits et vibrations anormaux.		M3
27	Contrôle de l'efficacité du condenseur.		M3
28	Contrôle du démarrage des ventilateurs.		M3
29	Contrôle des intensités absorbées.		M3
30	Détartrage selon mesure HP.		SB
31	Opérations de maintenance conditionnelle selon prescriptions du constructeur (vidange,....)		SB
02 04	CLIMATISEUR		
1	Vérification des pressions intermédiaires et du refoulement d'huile.		M2
2	Vérification des voyants: marche/arrêt, pressions, températures.		M2
3	Vérification des charges en fréon et huile, complément si besoin.		M2
4	Vérification de l'échauffement, paliers et roulements.		M2
5	Vérification de l'état et de la tension des courroies.		M2
6	Contrôle des pales ventilateur.		A1
7	Nettoyage et dépoussiérage.		A1
8	Vérification du fonctionnement.		M2
9	Contrôle de la perte de charge.		M2
10	Contrôle d'étanchéité du circuit frigorifique.		M2
11	Contrôle de l'état des batteries.		M2
12	Examen des filtres, nettoyage ou remplacement si besoin.		M2
13	Test anti-acide.		M2
14	Contrôle de l'action de la régulation.		A1
15	Mesure intensité et isolement moteur.		A1
16	Contrôle électrique: sécurité, fusibles, connexions.		A1

Ville de Marseille	MARINS POMPIERS SAUMATY MAINTENANCE MULTITECHNIQUE	GAMES DE MAINTENANCE	Annexe 3
Code	Libellé	Qualification	Fréquence
02 05	VENTILO CONVECTEUR		
1	Visite semestrielle d'un ventilo-convecteur : (Interventions 2 à 14).		M6
2	Détection des bruits et vibrations anormaux.		M6
3	Contrôle de la sécurité batterie électrique.		M6
4	Contrôle de la bonne évacuation des condensats.		M6
5	Manœuvre des robinets et vannes.		M6
6	Purge de la batterie.		M6
7	Contrôle de l'étanchéité du caisson fib-air.		M6
8	Dépoussiérage de la batterie.		M6
9	Nettoyage du bac de condensat.		M6
10	Contrôle de l'isolement électrique. Resserrage visserie.		A1
11	Vérification du bon fonctionnement de la régulation et manœuvre des vannes de régulation.		M6
12	Contrôle et nettoyage du filtre.		M3
13	Nettoyage de la batterie au solvant approprié.		A1
14	Remplacement annuel du filtre.		A1
15	Batterie électrique: vérification du bon fonctionnement, serrage des connexions, relevé de l'intensité absorbée.		A1
02 06	AEROTHERME		
1	Détection des bruits et vibrations anormaux.		M6
2	Contrôle de l'étanchéité du circuit d'eau chaude, remise en état si nécessaire.		M6
3	Dépoussiérage de la batterie y compris caisson.		M6
4	Manœuvre des robinets et vannes.		M6
5	Purge de la batterie.		A1
6	Nettoyage de la batterie au solvant approprié.		A1
7	Contrôle de la bonne fixation, support, habillage de l'ensemble, resserrage de la boulonnerie si nécessaire.		A1
8	Mesure de débits.		A1
9	Mesure de la température.		A1
10	Contrôle et nettoyage des grilles.		M6
11	Contrôle du moteur électriques (isolement, intensité), resserrage des connexions.		M6
12	Vérification de l'alignement moteur/ventilateur et contrôle du groupe motoventilateur.		M6
13	Vérification de l'état des courroies, remplacement si nécessaire.		M1
14	Vérification et réglage de la tension des courroies, remplacement si nécessaire.		M6
15	Contrôle du bon fonctionnement de la régulation.		M6
16	Vérification du filtre, nettoyage ou remplacement si nécessaire.		M1
17	Vérification des paliers ou roulements, graissage si nécessaire		M6
18	Contrôle état et fixation turbine.		M6
02 07	REGULATION		
1	Contrôle de fonctionnement général.		M1
2	Contrôle de la liaison et de la transmission des données.		M1
3	Vérification du contact.		M1
4	Contrôle de la liaison électrique, capteurs, électrovannes, resserrage des connexions.		M1
5	Vérification du bon fonctionnement des appareils de mesure et de régulation.		M1
6	Vérification de la température et du point de consigne, réglage si besoin.		M1
7	Contrôle de l'indication, étalonnage si besoin.		M1
8	Contrôle général et nettoyage de l'armoire électrique.		M1

Ville de Marseille	MARINS POMPIERS SAUMATY MAINTENANCE MULTITECHNIQUE	GAMES DE MAINTENANCE	Annexe 3
Code	Libellé	Qualification	Fréquence
02 08	ECHANGEUR A PLAQUES		
1	Intervention trimestrielle sur échangeur à plaque (intervention 02 à 03).		M3
2	Intervention annuelle sur échangeur à plaque (intervention 05 à 06).		A1
02 09	ARMOIRE DE COMMANDE		
1	Contrôle visuel de l'équipement et composants associés, remplacement des lampes de signalisation si nécessaire.		A1
2	Dépoussiérage extérieur (habillage, tôlerie, grille de ventilation, etc...).		A1
3	Nettoyage, dépoussiérage intérieur (connexions, bornes, contacts, etc...).		A1
4	Contrôle mécanique et resserrage si nécessaire (supports, fixations, connexions, etc...).		A1
5	Vérification des alimentations et tensions électriques y compris sur transformateurs, blocs 48V-24V-12V, éventuellement.		A1
6	Contrôle de l'isolement après nettoyage, remise en état si nécessaire.		A1
7	Contrôle des organes mécaniques et graissage.		A1
8	Contrôle du câblage et remise en état si nécessaire.		A1
9	Vérification et entretien disjoncteur de protection générale, réglage des protections.		A1
10	Vérification et remplacement si nécessaire organes de commande (lampes, corps de lampe, tests vigirex, télérupteur, etc...).		A1
11	Contrôle du bon fonctionnement des condensateurs de relevage du facteur de puissance.		A1
12	Vérification des organes de coupure, de protection, de commande et de puissance.		A1
13	Vérification des dispositifs de protection contre surintensité et de protection différentielle.		A1
14	Contrôle des temporisations et des relayages.		A1
15	Contrôle du mécanisme de déclenchement magnéto-thermique des disjoncteurs (graissage, réglage).		A1
16	Vérification des pare-étincelles.		A1
17	Contrôle des discontacteurs, des contacteurs, des disjoncteurs inverseurs (serrage des connexions et des fixations).		A1
18	Contrôle de la corrosion avec retouche de la peinture si nécessaire (habillage, tôlerie, etc...).		A1
19	Vérification des plans et schémas contenus dans les armoires ou tableaux, avec mise à jour suivant programme "Doc Technique".		A1
20	Assistance technique à l'organisme de contrôle et exécution des interventions 21, 22, 23 (y compris réseau de distribution).		A1
21	Mesure individuelle de toutes les prises de terre et resserrage des connexions (temps inclus dans intervention 20).		A1
22	Recherche des défauts d'isolement et les supprimer (temps inclus dans intervention 20).		A1
23	Contrôle du réseau d'équipotentialité, continuité des câbles et resserrage des connexions (temps inclus dans intervention 20).		A1
24	Avant l'exécution des interventions, procéder à un contrôle du transfert et de l'exactitude de toutes les données en GTC.		A1
25	Après l'exécution des interventions et à la remise en service, vérifier l'exactitude de toutes les données prévues en GTC.		A1
26	Assistance par technicien GTC lors de l'exécution des interventions 24 et 25.		A1
03	COURANTS FORTS		
03 01	DISTRIBUTION (MT) & TRANSFORMATION		
1	Contrôle visuel des installations et remplacement des lampes de signalisation si nécessaire.		M1
2	Nettoyage, dépoussiérage extérieur de l'ensemble des équipements.		M6

Ville de Marseille	MARINS POMPIERS SAUMATY MAINTENANCE MULTITECHNIQUE	GAMES DE MAINTENANCE	Annexe 3
Code	Libellé	Qualification	Fréquence
3	Recherche et détermination des bruits de toutes origines : consignation au C.R. d'intervention et traitement de la cause.		M1
4	Essais des protections (déclencheurs-relais).		A1
5	Contrôle et réglage de limiteur de surtension.		A1
6	Dépoussiérage et nettoyage des isolants.		A1
7	Graissage des organes mécaniques et de transmission palier, axe des équipements mobiles.		A1
8	Vérification du bon fonctionnement de la source auxiliaire de tension du poste EDF (bloc URA)		M6
9	Serrage des connexions des mises à la terre, des masses du neutre, des éclateurs des circuits MT et BT.		A1
10	Serrage des connexions des mises à la terre des masses.		A1
11	Contrôle des liaisons des installations MT/BT y compris supports, chemins de câbles et éventuellement les cloisonnements C.F..		A1
12	Contrôle du matériel réglementaire d'intervention (perche de contact, gants CTC, tabourets, etc...)		A1
13	Vérification du serrage de toutes les connexions et autres composants aux fixations, resserrage si nécessaire.		A1
14	Vérification du fonctionnement du DPGT2 et recherche des causes éventuelles de pertes du diélectrique.		A1
15	Contrôle du niveau diélectrique avec prélèvement pour analyse éventuelle.		A2
16	Contrôle de l'étanchéité des cuves de rétention des transformateurs.		A1
17	Contrôle de la corrosion avec retouches de peinture si nécessaire (habillage, tôlerie, serrurerie, etc...).		A2
18	Contrôle général de l'état d'entretien et de propreté du local technique (nettoyage et maintenance, voir intervention 19).		H1
19	Maintenance générale et entretien courant des équipements (électricité, chauff-ventil., s-ouvre, etc...) suivant prog. correspondant.		M1
20	Vérification et mise à jour des documents techniques (plans schémas, etc...) associés aux installations et équipements.		A1
21	Assistance technique à l'organisme de contrôle pour l'ensemble des équipements MT/BT, exécution des interventions 22 23 et 24.		A1
22	Mesure individuelle de toutes les mises à la terre et resserrage des connexions. (Temps prévu en intervention 21).		A1
23	Recherche des défauts d'isolement et les supprimer. (Temps prévu en intervention 21).		A1
24	Contrôle du réseau d'équipotentialité, continuité des câbles et resserrage des connexions. (Temps prévu en intervention 21).		A1
25	Contrôle par thermographie, remise d'un rapport.		M1
03 02	TABLEAU DIVISIONNAIRE		
1	Contrôle visuel de l'équipement et composants associés, remplacement des lampes de signalisation si nécessaire.		A1
2	Dépoussiérage extérieur (habillage, tôlerie, grille de ventilation, etc...).		A1
3	Nettoyage, dépoussiérage intérieur (connexions, bornes, contacts, etc...).		A1
4	Contrôle mécanique et resserrage si nécessaire (supports, fixations, connexions, etc...).		A1
5	Vérification des alimentations et tensions électriques y compris sur transformateurs, blocs 48V-24V-12V, éventuellement.		A1
6	Contrôle de l'isolement après nettoyage, remise en état si nécessaire.		A1
7	Contrôle des organes mécaniques et graissage.		A1
8	Contrôle du câblage et remise en état si nécessaire.		A1
9	Vérification et entretien disjoncteur de protection générale, réglage des protections.		A1
10	Vérification et remplacement si nécessaire organes de commande (lampes, corps de lampe, tests vigirex, télérupteur, etc...).		A1

Ville de Marseille	MARINS POMPIERS SAUMATY MAINTENANCE MULTITECHNIQUE	GAMES DE MAINTENANCE	Annexe 3
Code	Libellé	Qualification	Fréquence
11	Contrôle du bon fonctionnement des condensateurs de relevage du facteur de puissance.		A1
12	Vérification des organes de coupure, de protection, de commande et de puissance.		A1
13	Vérification des dispositifs de protection contre surintensité et de protection différentielle.		A1
14	Contrôle des temporisations et des relayages.		A1
15	Contrôle du mécanisme de déclenchement magnéto-thermique des disjoncteurs (graissage, réglage).		A1
16	Vérification des pare-étincelles.		A1
17	Contrôle des discontacteurs, des contacteurs, des disjoncteurs inverseurs (serrage des connexions et des fixations).		A1
18	Contrôle de la corrosion avec retouche de la peinture si nécessaire (habillage, tôlerie, etc...).		A1
19	Vérification des plans et schémas contenus dans les armoires ou tableaux, avec mise à jour suivant programme "Doc Technique".		A1
20	Assistance technique à l'organisme de contrôle et exécution des interventions 21, 22, 23 (y compris réseau de distribution).		A1
21	Mesure individuelle de toutes les prises de terre et resserrage des connexions (temps inclus dans intervention 20).		A1
22	Recherche des défauts d'isolement et les supprimer (temps inclus dans intervention 20).		A1
23	Contrôle du réseau d'équipotentialité, continuité des câbles et resserrage des connexions (temps inclus dans intervention 20).		A1
24	Avant l'exécution des interventions, procéder à un contrôle du transfert et de l'exactitude de toutes les données en GTC.		A1
25	Après l'exécution des interventions et à la remise en service, vérifier l'exactitude de toutes les données prévues en GTC.		A1
26	Assistance par technicien GTC lors de l'exécution des interventions 24 et 25.		A1
27	Contrôle par thermographie, remise d'un rapport.		A1
03 03	ONDULEUR		
1	Visite de contrôle des lampes et voyants (remplacement si nécessaire).		H1
2	Contrôle des voltmètres et des ampèremètres.		H1
3	Nettoyage et dépoussiérage intérieur et extérieur y compris entrée et sortie d'air (support de bacs, châssis, etc...).		M6
4	Vérification et nettoyage des ventilateurs.		M6
5	Contrôle du serrage et de l'oxydation des connexions.		M6
6	Contrôle du relais de manque de tension.		M6
7	Contrôle de la source normale.		M6
8	Contrôle des batteries mesure de tension de chaque élément.		M6
9	Contrôle de fonctionnement du chargeur-redresseur (charge lente et rapide).		M6
10	Contrôle de la régulation du chargeur.		M6
11	Contrôle du fonctionnement du régulateur de tension.		M6
12	Contrôle du fonctionnement en décharge.		M6
13	Vérification du contrôleur permanent d'isolement.		M6
14	Entretien et révision par le constructeur.		A1
17	Contrôle par thermographie, remise d'un rapport.		A1
03 04	ECLAIRAGE DE SECURITE		
1	Vérification des appareils d'éclairage, remplacement des lampes si nécessaire		H1
2	Essai de fonctionnement par coupure de courant		M1
3	Vérification fixations et bornes de contact, resserrage si nécessaire, nettoyage et dépoussiérage complet de l'appareil (intérieur et extérieur)		A1

Ville de Marseille	MARINS POMPIERS SAUMATY MAINTENANCE MULTITECHNIQUE	GAMES DE MAINTENANCE	Annexe 3
Code	Libellé	Qualification	Fréquence
03 05	LOCAL TECHNIQUE		
1	Nettoyage et rangement du local.		M1
03 06	DISTRIBUTION BT		
1	Recherche et détermination des bruits de toutes origines : consignation au C.R. d'intervention et traitement de la cause.		A1
2	Contrôle des liaisons des installations MT/BT y compris supports, chemins de câbles et éventuellement les cloisonnements C.F..		A1
3	Contrôle de la corrosion avec retouches de peinture si nécessaire (habillage, tôlerie, serrurerie, etc...).		A1
4	Contrôle visuel de l'équipement et composants associés, remplacement des lampes de signalisation si nécessaire.		M1
5	Dépoussiérage extérieur (habillage, tôlerie, grille de ventilation, etc...).		M6
6	Nettoyage, dépoussiérage intérieur (connexions, bornes, contacts, etc...).		A1
7	Contrôle mécanique et resserrage si nécessaire (supports, fixations, connexions, etc...).		A1
8	Vérification des alimentations et tensions électriques y compris sur transformateurs, bloc 48V-24V-12V, éventuellement.		A1
9	Contrôle de l'isolement après nettoyage, remise en état si nécessaire.		A1
10	Contrôle des organes mécaniques et graissage.		A1
11	Contrôle du câblage et remise en état si nécessaire.		A1
12	Vérification et entretien disjoncteur de protection générale, réglage des protections.		A1
13	Vérification et remplacement si nécessaire organes de commande (lampes, corps de lampe, tests vigirex, térupteur, etc...).		A1
14	Contrôle du bon fonctionnement des condensateurs de relevage du facteur de puissance.		M3
15	Vérification des organes de coupure, de protection, de commande et de puissance.		A1
16	Vérification des dispositifs de protection contre surintensité et de protection différentielle.		A1
17	Contrôle des temporisations et des relays.		M6
18	Contrôle du mécanisme de déclenchement magnéto-thermique des disjoncteurs (graissage, réglage).		A1
19	Vérification des pare-étincelles.		A1
20	Contrôle des discontacteurs, des contacteurs, des disjoncteurs inverseurs (serrage des connexions et des fixations).		A1
21	Contrôle de la corrosion avec retouche de la peinture si nécessaire (habillage, tôlerie, etc...).		A2
22	Vérification des plans et schémas contenus dans les armoires ou tableaux, avec mise à jour suivant programme "Doc Technique".		A1
23	Assistance technique à l'organisme de contrôle et exécution des interventions 21, 22, 23 (y compris réseau de distribution).		A1
24	Mesure individuelle de toutes les prises de terre et resserrage des connexions (temps inclus dans intervention 20).		A1
25	Recherche des défauts d'isolement et les supprimer (temps inclus dans intervention 20).		A1
26	Contrôle du réseau d'équipotentialité, continuité des câbles et resserrage des connexions (temps inclus dans intervention 20).		A1
27	Avant l'exécution des interventions, procéder à un contrôle du transfert et de l'exactitude de toutes les données en GTC.		A1
28	Après l'exécution des interventions et à la remise en service, vérifier l'exactitude de toutes les données prévues en GTC.		A1
29	Assistance par technicien GTC lors de l'exécution des interventions 24 et 25.		A1
30	Contrôle par thermographie, remise d'un rapport.		A1

Ville de Marseille	MARINS POMPIERS SAUMATY MAINTENANCE MULTITECHNIQUE	GAMES DE MAINTENANCE	Annexe 3
Code	Libellé	Qualification	Fréquence
03 07	APPAREILLAGE		
1	Contrôle du bon état et de la bonne fixation de l'appareillage, remise en état si nécessaire.		A1
2	Contrôle hebdomadaire, remplacement des lampes si nécessaire		H1
3	Nettoyage des appareils		A1
4	Contrôle lampes et réflecteur, remplacement si nécessaire		A1
5	Contrôle de l'état et de la fixation des appareils d'éclairage, remise en état si nécessaire		A1
6	Contrôle du bon état et de la bonne fixation des convecteurs, remise en état si nécessaire		A1
7	Vérification du bon état de la résistance électrique		A1
8	Mesure de l'isolement de l'appareil		A1
9	Nettoyage interne		A1
10	Contrôle du bon fonctionnement du thermostat et des sécurité,		A1
04	COURANTS FAIBLE SECURITE/SURETE		
04 01	DETECTION INCENDIE		
1	Nettoyage et dépoussiérage interne et externe, ainsi que les parties mécaniques.		A1
2	Contrôle des tensions d'alimentation et de l'isolement électrique.		A1
3	Contrôle des connexions (serrage, oxydation).		A1
4	Contrôle des vis et boutons et de l'usure des parties mécaniques.		A1
5	Déclenchement manuel des sirènes pour essais de fonctionnement.		M6
6	Contrôle de fonctionnement (auto et manuel suivant les cas) et remise à l'état initial.		M6
7	Contrôle par programme test.		M6
8	Nettoyage et contrôle de la charge et décharge d'une batterie.		M6
9	Essai des commandes et contrôle du dialogue et remise à l'état initial.		M6
10	Contrôle des lampes et voyants.		M6
11	Contrôle des détections par déclenchement approprié.		M6
12	Contrôle des adresses électroniques.		M6
13	Contrôle de la programmation des asservissements par simulation.		A1
14	Vérification et remise à niveau éventuelle des programmes suivant données du constructeur.		M6
15	Contrôle des dialogues.		M6
16	Contrôle raccordement des liaisons périphériques.		M6
17	Essai de déclenchement et de fonctionnement longue durée (2 heures).		A3
18	Entretien par moyen spécifique du constructeur.		A3
04 02	ANTI INTRUSION		
1	Contrôle des connexions, serrage, oxydation.		A1
2	Contrôle des fixations, remise en état si nécessaire.		A1
3	Contrôle local de bon fonctionnement, alarme, auto-protection. Vérification des tensions d'alimentations.		A1
4	Contrôle des liaisons avec la centrale.		M1
5	Contrôle de la couverture du radar.		A1
6	Vérification et réglage de la sensibilité.		A1
7	Contrôle des niveaux de sorties.		M1
8	Essai de fonctionnement et remise à l'état initial.		M3

Ville de Marseille	MARINS POMPIERS SAUMATY MAINTENANCE MULTITECHNIQUE	GAMES DE MAINTENANCE	Annexe 3
Code	Libellé	Qualification	Fréquence
04 03	CONTROLE D'ACCES		
1	Contrôle des connexions, serrage, oxydation.		A1
2	Contrôle des fixations, remise en état si nécessaire.		A1
3	Contrôle local de bon fonctionnement, alarme, auto-protection. Vérification des tensions d'alimentations.		A1
4	Contrôle des liaisons avec la centrale.		M1
5	Contrôle de la couverture du radar.		A1
6	Vérification et réglage de la sensibilité.		A1
7	Contrôle des niveaux de sorties.		M1
8	Essai de fonctionnement et remise à l'état initial.		M3
9	Contrôle du bon état et du bon fonctionnement, remise en état et remplacement voyants si nécessaire.		M3
10	Contrôle de la bonne transmission d'information à l'arrivée de la commande des organes terminaux (barrières, portails, etc...)		M3
04 04	GTB		
1	Contrôle du fonctionnement général.		M1
2	Contrôle des contacts, câbles, connecteurs électriques et liaisons GTB, remise en état si nécessaire.		M1
3	Vérification GTB (opérations de 04 à 11).		M1
04 05	RECEPTION RADIO/TELEVISION		
1	Contrôle de la bonne fixation des antennes de réception.		M3
2	Contrôle de l'état des câbles.		M3
3	Mesure des niveaux et qualité des signaux de réception.		M3
5	Contrôle des niveaux de sortie des centrales d'amplification.		A1
6	Contrôle des distributeurs de signaux.		A1
7	Contrôle des niveaux et qualité des signaux aux prises utilisateurs.		A1
8	Contrôle de l'image sur le moniteur.		A1
04 06	GESTION DES ALERTES		
1	Contrôle de fonctionnement général, remise en état si nécessaire.		M1
2	Contrôle des liaisons et transmissions de données.		M6
3	Contrôle des contacts, câbles, connecteurs électriques, remise en état si nécessaire.		A1
4	Test du bon fonctionnement des alertes.		M1
5	Sauvegarde des logiciels et des bases de données.		A1
6	Optimisation du rendement des installations et des logiciels.		A1
7	Déstockage et archivage des mémoires informatiques.		A1
8	Contrôle du bon fonctionnement dans le cadre d'une garantie totale.		M1
9	Contrôle de l'usure des parties mobiles.		M6
10	Contrôle du ruban ou ancrage, remplacement si nécessaire.		M1
11	Nettoyage des ventilateurs, remplacement si nécessaire.		A1
12	Nettoyage et dépoussiérage interne et externe.		A1
13	Nettoyage filtre à air, remplacement si nécessaire.		A1
14	Contrôle de l'isolement électrique.		A1
15	Contrôle du bon fonctionnement, remplacement des lampes si nécessaire.		M1
16	Contrôle du bon état général, remise en état si nécessaire.		M6
17	Contrôle de la bonne diffusion des messages, réglages ou remise en état si nécessaire.		M1

Ville de Marseille	MARINS POMPIERS SAUMATY MAINTENANCE MULTITECHNIQUE	GAMES DE MAINTENANCE	Annexe 3
Code	Libellé	Qualification	Fréquence
04 07	INTERPHONIE - VIDEO		
1	Vérification des alimentations 220 volts		M6
2	Contrôle de la fixation, remise en état si nécessaire.		M6
3	Vérification du niveau des signaux audio.		M6
4	Contrôle des câbles et des connecteurs.		M6
5	Contrôle des commutations.		M6
6	Contrôle de toutes les fonctions.		M6
7	Contrôle de la qualité des images.		M6
8	Vérification des tensions de sortie.		M6
9	Nettoyage du clavier.		M6
10	Nettoyage de l'objectif.		M6
11	Contrôle visuel de l'état général.		M6
12	Nettoyage de l'écran.		M6
13	Contrôle de la qualité des communications.		M6
14	Contrôle des signaux vidéo.		M6
15	Vérification générale du système.		M6
05	Portes Portails AutomatiquesStores et Volets Roulants		
05 01	PORTES et PORTAILS		
1	Essais de fonctionnement		M3
2	Nettoyage graissage des rails, guides et parties mobiles		M3
3	Contrôle des moto-réducteur		M3
4	Vérification des système de transmission et d'entraînement		M3
5	Contrôle de l'appareillage électrique		M3
6	Contrôle, essais et réglage de tous les équipements concourant à la sécurité de fonctionnement		M3
7	Contrôle des systèmes d'équilibrage		M3
8	Vérification et graissage des articulations (charnières, pivots, ...)		M3
9	Vérification des fixations et remise en état si nécessaire		M3
10	Contrôle de la corrosion, remise en peinture si nécessaire		M3
11	Contrôle du bon état et de la bonne fixation des mains courantes bois. Ponçage et passage d'une huile appropriée au type de bois installé.		M3
12	Contrôle de la fixation de la serrure et de la gâche, des poignées ou des béquilles.		M3
13	Réglage fin de course		M3
05 02	STORES / VOLETS ROULANTS		
1	Contrôle du bon état et du bon fonctionnement, remplacement des lames si nécessaire, révision de bon fonctionnement.		M6
2	Maintenance des commandes manuelles et électriques.		M6
3	Graissage des parties mobiles et tournantes.		M6
06	Cuisine – Chambre froide – Equipement SELF		
06 01	EQUIPEMENT DE CUISINE		
1	Vérification des robinets eau chaude et eau froide		M3
2	Graissage des robinets		M3
3	Lubrification des portes de four		M3

Ville de Marseille	MARINS POMPIERS SAUMATY MAINTENANCE MULTITECHNIQUE	GAMES DE MAINTENANCE	Annexe 3
Code	Libellé	Qualification	Fréquence
4	Réglage et graissage des systèmes de basculement		M3
5	Vérification des butées d'arrêt et l'équilibrage des couvercles		M3
6	Contrôle, graissage et réglage de toutes les autres pièces mobiles		M3
7	Démontage des habillages		M3
8	Vérification et remplacement des calorifuges si nécessaire		M3
9	Verification des visseries		M3
10	Vérification de l'étanchéité des canalisations		M3
11	Changement des joints défectueux		M3
12	Vérification et nettoyage des prises d'air des venturis		M3
13	Nettoyage des injecteurs, veilleuses, brûleurs et ralents		M3
14	Vérification et réglage des valves de sécurité et thermostats		M3
15	Dépose des plaques coup de feu et graissage des feuilures		M3
16	Vérification du fonctionnement général		M3
17	Vérification des isollements électriques		M3
18	Vérification des disjoncteurs et commutateurs		M3
19	Vérification des résistances électriques		M3
20	Vérification des lampes témoins		M3
21	Contrôle et vérification des appareils électriques de commande et de protection		M3
22	Resserrage des connexions		M3
23	Contrôle des isolements et mises à la terre		M3
24	Contrôle des serres-câbles des boîtiers de raccordement et des câbles d'alimentation		M3
25	Graissage des pièces mobiles et vidange éventuelle des bains d'huile		M3
26	Vérification du fonctionnement des moteurs électriques et transmissions		M3
27	Contrôle de l'état des outils et transmissions et de leur adaptation		M3
28	Contrôle des systèmes mécaniques et électriques de relevage		M3
29	Contrôle des étanchéités et reprise si nécessaire		M3
30	Contrôle des fixations au sol et au mur, remise en état si nécessaire		M3
06 02	EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE		
1	Contrôle et nettoyage des ondenseurs à air, des évaporateurs et des ventilateurs		M3
2	Vérification du fonctionnement des moteurs électriques		M3
3	Lubrification des pièces mobiles		M3
4	Contrôle des appareils électriques de commande et de protection des circuits		M3
5	Contrôle des résistances de dégivrage et cordons chauffant de porte et d'écoulement		M3
6	Contrôle des thermostats, pressostats, clapets anti-retour, horloge de dégivrage		M3
7	Contrôle du niveau d'huile, complément ou remplacement		M3
8	Contrôle des fuites de fréon et recharge éventuelle		M3
9	Vérification des pressions HP/BP		M3
10	Vérification des températures		M3
11	Contrôle du fonctionnement des détendeurs		M3
06 03	EQUIPEMENT SELF		
1	Contrôle et nettoyage des condenseurs à air, des évaporateurs et des ventilateurs		M3
2	Vérification du fonctionnement des moteurs électriques		M3
3	Lubrification des pièces mobiles		M3
4	Contrôle des appareils électriques de commande et de protection des circuits		M3
5	Contrôle des résistances de dégivrage et cordons chauffant de porte et d'écoulement		M3

Ville de Marseille	MARINS POMPIERS SAUMATY MAINTENANCE MULTITECHNIQUE	GAMES DE MAINTENANCE	Annexe 3
Code	Libellé	Qualification	Fréquence
6	Contrôle des thermostats, pressostats, clapets anti-retour, horloge de dégivrage		M3
7	Contrôle du niveau d'huile, complément ou remplacement		M3
8	Contrôle des fuites de fréon et recharge éventuelle		M3
9	Vérification des pressions HP/BP		M3
10	Vérification des températures		M3
11	Contrôle du fonctionnement des détendeurs		M3
12	Contrôle du bon état des résistances électriques, mesure d'isolement et d'intensité		M3
07	APPAREIL ELEVATEUR MONTE CHARGE		
07 01	EQUIPEMENT MONTE CHARGE		
1	Nettoyage et graissage de tous les organes mécaniques (compris fourniture produits de lubrification et de nettoyage nécessaire).		M6
2	Vérification état de fonctionnement du/des dispositifs de protection contre la chute libre de la cabine ou sa descente à vitesse excessive.		M6
3	Vérification de l'état de fonctionnement du dispositif de protection contre la dérive de la cabine s'il existe.		M1
4	Nettoyage cuvettes, dessus cabine et machinerie. Évacuation par prestataires des déchets, poussières, etc...dans sacs plastiques.		M6
5	Vérification, entretien et remplacement si nécessaire : sonnerie d'appel, timbre, piles et blocs d'alimentation.		M1
6	Vérification, entretien et remplacement si nécessaire : éclairage cabines, ampoules ou tubes fluorescents, éclairage de secours.		M1
7	Vérification, entretien et remplacement si nécessaire : plaques de charge et d'instruction (limité à un remplacement une fois par an)		A1
8	Vérification, entretien et remplacement si nécessaire : boîtes à clefs, dispositifs anti-parasitaires.		A1
9	Vérification de l'état de fonctionnement des équipements en cabine: boutons d'envoi, paumelles de porte, ferme-porte automatique, coulisseaux de cabine, dispositif de sécurité de seuil et cellule photoélectrique.		M1
10	Vérifications de l'état de fonctionnement des équipements portes palières: ferme-porte mécanique, électrique ou pneumatique, serrure électromécanique, contacts de porte et bouton d'appel.		M1
11	Vérification de l'état et du bon fonctionnement des équipements en gaine (opérations 12 et 13).		M1
12	Vérification câbles de traction, de régulateur, de compensation et de sélecteur d'étages; impulseurs, orienteurs		M1
13	Vérification contacts fixes et mobiles et interrupteurs d'étages et de fin de course; câbles souples pendentifs, poulies de renvoi; parachute de sécurité.		M1
14	Vérification du bon état et du bon fonctionnement des équipements électromécaniques en machinerie (opérations 15 et 16).		M1
15	Vérification contrôleurs de manœuvre (bobines, relais, redresseurs, résistances, contacts fixes et mobiles), transformateurs, organes de sélecteurs, contrôleur d'étages et régulateur de vitesse.		M1
16	Vérification du bon état moteur (roulements, paliers, bobinages, rotor et stator), treuil (arbre à vis, engrenage, poulies, paliers, roulements et coussinets), frein (mâchoires, bobines, garnitures).		M1
17	Vérification du bon état et du bon fonctionnement des équipements hydrauliques en machinerie (opérations 18 et 19).		M1
18	Vérification du bon état et du bon fonctionnement de la centrale hydraulique: pompe, régulateurs, limiteurs de pression, clapet freineur, flexibles, etc), nettoyage extérieur et reprise de fuite si nécessaire.		M1
19	Vérification du bon état et de la bonne étanchéité des équipements hydrauliques (cylindre/piston, vérin télescopique, flexibles, etc), reprise de fuites si nécessaire.		M1
20	Analyse huile hydraulique, remplacement si nécessaire		A1

Ville de Marseille	MARINS POMPIERS SAUMATY MAINTENANCE MULTITECHNIQUE	GAMES DE MAINTENANCE	Annexe 3
Code	Libellé	Qualification	Fréquence
08	ORGANES DE SECURITE		
08 01	ORGANES DE SECURITE		
1	Contrôle du bon état du cable		A1
2	Examen visuel de l'installation		A1
3	Contrôle et serrage au couple de toute la boulonnerie		A1
4	Contrôle à l'arrachement de 10 % des ancrages		A1
5	Transmission au maitre d'ouvrage d'un procès verbal de contrôle		A1
09	VRD		
09 01	STATION GASOIL		
1	Contrôle du bon état et du bon fonctionnement du dispositif anti-pollution (clapet, joints, membrane, ressorts), remise en état si nécessaire.		M6
2	Vérification détecteur de fuite (opérations de 03 à 05)		M6
3	Contrôle du bon état et bon fonctionnement des cellules et électrodes, réglage ou remplacement si nécessaire.		M6
4	Contrôle du bon fonctionnement des signaux sonores et lumineux, réglage ou remplacement si nécessaire.		M6
5	Contrôler à l'aide du bouton test le bon fonctionnement de l'alarme.		M6
6	Vérification poste distribution carburant (opérations 07 à 14).		M6
7	Vérification du bon état du poste, remis en état si nécessaire.		M6
8	Vérification du bon état et contrôle de fuites du flexible et robinet de distribution, remise en état ou remplacement si nécessaire.		M6
9	Recherche de fuite sur pompe, raccord et réseau, reprise de fuite si nécessaire.		M6
10	Contrôle du bon état de la pompe de distribution, remis en état si nécessaire.		M6
11	Contrôle du moteur électrique (intensité et isolement), remise en état si nécessaire.		M6
12	Contrôle du bon état du câblage électrique et resserrage des connections, remise en état si nécessaire.		M6
13	Contrôle du bon fonctionnement de l'automate de gestion de la distribution, contrôle des paramètres et reprogrammation si nécessaire.		M6
14	Contrôle du bon état et bon fonctionnement des organes électroniques (carte CPU, carte COM, clavier, écran LCD, lecteurs), remise en état si nécessaire.		M6
09 02	STATION ESSENCE		
1	Contrôle du bon état et du bon fonctionnement du dispositif anti-pollution (clapet, joints, membrane, ressorts), remise en état si nécessaire.		M6
2	Vérification détecteur de fuite (opérations de 03 à 05)		M6
3	Contrôle du bon état et bon fonctionnement des cellules et électrodes, réglage ou remplacement si nécessaire.		M6
4	Contrôle du bon fonctionnement des signaux sonores et lumineux, réglage ou remplacement si nécessaire.		M6
5	Contrôler à l'aide du bouton test le bon fonctionnement de l'alarme.		M6
6	Vérification poste distribution carburant (opérations 07 à 14).		M6
7	Vérification du bon état du poste, remis en état si nécessaire.		M6
8	Vérification du bon état et contrôle de fuites du flexible et robinet de distribution, remise en état ou remplacement si nécessaire.		M6
9	Recherche de fuite sur pompe, raccord et réseau, reprise de fuite si nécessaire.		M6

Ville de Marseille	MARINS POMPIERS SAUMATY MAINTENANCE MULTITECHNIQUE	GAMES DE MAINTENANCE	Annexe 3
Code	Libellé	Qualification	Fréquence
10	Contrôle du bon état de la pompe de distribution, remis en état si nécessaire.		M6
11	Contrôle du moteur électrique (intensité et isolement), remise en état si nécessaire.		M6
12	Contrôle du bon état du câblage électrique et resserrage des connexions, remise en état si nécessaire.		M6
13	Contrôle du bon fonctionnement de l'automate de gestion de la distribution, contrôle des paramètres et reprogrammation si nécessaire.		M6
14	Contrôle du bon état et bon fonctionnement des organes électroniques (carte CPU, carte COM, clavier, écran LCD, lecteurs), remise en état si nécessaire.		M6
09 03	EAU INCENDIE		
1	Nettoyage des filtres, remplacement si nécessaire.		M3
2	Contrôle de la corrosion, retouche de peinture si nécessaire.		M6
3	Recherche de fuites, reprise si nécessaire.		M6
4	Contrôle du bon fonctionnement des régulateurs, réglage si nécessaire.		M6
5	Contrôle du bon état et du bon fonctionnement des transducteurs de pression, réglage si nécessaire.		M6
6	Vidange des réseaux et de la bache.		M6
7	Nettoyage bache après vidange et remplissage après nettoyage.		M6
8	Nettoyage et rangement du local technique.		M6
9	Mesure et relevé des intensités des moteurs des pompes.		M6
10	Contrôle des isollements électriques, remise en état si nécessaire.		M6
11	Vérification et remplacement si nécessaire des organes de commandes et de contrôle (relais, contacteur, voyant, corps de lampe, etc.....)		M6
12	Vérification et remplacement si nécessaire des organes de protection (disjoncteurs, fusibles, etc....).		M6
13	Vérification des alimentations et tensions électriques y compris sur transformateurs.		M6
14	Nettoyage et dépoussiérage intérieur et extérieur.		M6
15	Vérification des plans et schémas contenus dans les armoires et coffrets électriques, avec mise à jour suivant programme "doc technique".		M6
16	Contrôle par thermographie, remise d'un rapport.		M6
17	Contrôle du bon fonctionnement général.		M6
18	Contrôle du bon fonctionnement et du bon état des vannes.		M6
19	Contrôle du bon état et du bon fonctionnement du système à flotteur de remplissage automatique de la bache		M3
20	Bac décanteur: nettoyage, curage, pompage des boues et évacuation dans une centre de traitement des déchets en respectant les réglementations en vigueur et fourniture des justificatifs		M6
21	Séparateur hydrocarbure: nettoyage, curage, pompage des boues et hydrocarbures et évacuation dans une centre de traitement des déchets en respectant les réglementations en vigueur et fourniture des justificatifs		M6
22	Bâche à eau: nettoyage, curage, pompage des boues et hydrocarbures et évacuation dans une centre de traitement des déchets en respectant les réglementations en vigueur et fourniture des justificatifs		M6
23	Contrôle du bon état et du bon fonctionnement du système d'alarme niveau eau dans local, remplacement des lampes de signalisation si nécessaire		M3